

D7034 Expansor de 4 Zonas

Código de Modelo	Código de Pedido	Descripción
D7034	4 998 800 503	Módulo expensor de 4 Zonas



La 7034 es una placa expansora de 4 lazos iniciadores que duplica el número de circuitos de entrada de la central de alarmas.

Estos circuitos tienen las mismas características de los que originalmente se disponen la central de alarmas.

Este módulo insertable es reconocido automáticamente por el sistema cuando se restablece la alimentación del sistema.

Se suministran 4 resistores RFL de 2,21 Kohms con cada D7034.

■ Características

- Compatible con la central de alarmas D7024.
- Agrega 4 circuitos iniciadores Clase B.

- Permite utilizar contactos de alarma NA y NC.
- Compatible con detectores de humo de 2 ó 4 hilos.
- Opera como Clase A utilizando el conversor D7014.
- Admite hasta 20 sensores de humo de 2 hilos por circuito.
- Fácil instalación gracias a su diseño insertable.
- No necesita programación.

■ Especificaciones Técnicas

Voltaje de Alimentación	De 18 a 25,5 VCC.
Corriente de Supervisión	De 8 a 20 mA.
Consumo de Corriente	3 mA en reposo. De 8 a 20 mA en supervisión. 25 mA en alarma. 40 mA (max) en cortocircuito.
Circuitos	Agrega 4 circuitos iniciadores clase B.
Tipo de Sensores	De 2 y de 4 hilos.
Sensores por Circuito	20 sensores de 2 hilos por circuito.
Dimensiones (Al x An x F)	5,1 cm x 11,4 cm x 3,3 cm (2 pulg x 4,5 pulg x 1,3 pulg).